


Elektronik Personalauslösung

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer
	<p>PA 200A2</p>	<p>30005</p>
	<p>Das Personalauslösungsgerät PA 200 A2 wurde für die zufällige und neutrale Kontrolle in Industrie und Handel entwickelt. Das mobile Tischgerät wird durch austauschbare Akkus versorgt und ist damit netzunabhängig. Der einstellbare Aufstellbügel erlaubt eine bequeme Positionierung. Das Gerät wird durch einen Ein- Schalter in Betrieb gesetzt. Dadurch wird eine Akkuentladung außerhalb der Betriebszeit verhindert. Durch betätigen der „START“ Taste wird die Auswerteelektronik aktiviert. Die Entscheidung wird durch eine rote oder grüne Led, der eingebauten LCD- Anzeige und durch ein akustisches Signal mitgeteilt. Über eine Zugangsprozedur können verschiedene Programmmodi eingestellt werden. Als Besonderheit besitzt das PA 200A2 einen Rauschgenerator, der absolute und nicht beeinflussbare Zufallszahlen liefert.</p>	
	<p>Leistungsmerkmale</p>	
	<p>Elegantes Kunststoffgehäuse mit verstellbarem Aufstellbügel LCD - Anzeige, zusätzliche Led Anzeige rot , grün, Akustik mit zwei Tönen Nutzungsdauer ca. fünf Tage bei achtstündigem Betrieb mit einer Akkuladung Einfacher Austausch der vier NiMH Zellen vom Typ AA ohne Werkzeug Menügeführte Einstellung der Programme und Entscheidungsschwellen Rauschgenerator für echte Zufallszahlen Programmwahlschutz durch Zugangsprozedur Große robuste „START“ Taste Selbstdiagnose während der Einschaltphase, Rauschgenerator, Akkus</p>	
	<p>Programme:</p>	
<p>Programm 1 : Software gesteuerte Auslösung mit einstellbarer 10 stufiger Schwelle. Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ sind 1-30%, je nach eingestellter Schwelle, „STOP“ Anzeigen. Programm 2 : Erzeugung der Zufallszahlen durch einen Rauschgenerator mit einstellbarer Schwelle von 1 - 51%. Von 100 Betätigungen der Taste „START“ sind garantiert 1-51%, je nach eingestellter Schwelle „STOP“ Anzeigen. Programm 3 : Erzeugung der Zufallszahlen durch den Rauschgenerator. Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ sind je nach eingestellter Entscheidungsschwelle 2 - 98% „STOP“ Anzeigen. Programm 4 : Lotterie-Spiel. Es können Zahlen in den einstellbaren Bereichen von 0 - 9, 0-99, 0-999, 0-9999,0-99999, 0-999999 gezogen werden. Die Zahlen werden vom Rauschgenerator geliefert. Programm 5: Programm „Abzählen“ benutzt keine Zufallszahlen. Jede Betätigung der Taste „START“ wird gezählt. Überschreitet die Anzahl der Tastenbetätigen eine einstellbare Schwelle (1-250) wird Stop angezeigt. Programm 7: Passwörterzeugung durch den Rauschgenerator. Sie können Passwörter im Bereich von 1 - 16 Stellen erzeugen. Die Passwörter enthalten große und kleine Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen</p>		
<p>Technische Daten :</p>		
<p>Versorgungsspannung : 4 x NIMH 1,2 V Gewicht : 400g Abmessungen : B 100 x H 200 x T 40 mm Gehäuse : Kunststoff Schutzart : IP 20</p>		
<p>Zubehör:</p>		
<p>Ladegerät Ersatzakkus</p>	<p>30004 30003</p>	